



SAM 17 NT Netzteil
Bestellnummer 350 170



Typ		SAM 1708		SAM 1716		SAM 1732	
Bestellnummer		360 708		360 716		360 732	
EAN-Code		4026187193669		4026187193676		4026187193683	
Receiver-Ausgänge		8		16		32	
SAT-Bereich							
Frequenzbereich	[MHz]	950 - 2400					
Ausgangspegel	[dBμV]	102 (für 35 dB IMA 3)					
Entkopplung							
Ebenenentkopplung	[dB]	typ. 30					
SAT / Terrestrik	[dB]	typ. 30					
Einfügungsdämpfung							
	[dB]	2...0 ± 2*		3...0 ± 2*		2...0 ± 2*	
Durchgangsdämpfung							
	[dB]	1...2 ± 1,5		1...3 ± 1,5		2,5...5 ± 2	
Rückflusdämpfung							
Ausgang / Eingang	[dB]	> 10					
Terrestrischer Bereich							
Frequenzbereich	[MHz]	40 - 862					
Maximaler Ausgangspegel	[dBμV]	88		90			
Einfügungsdämpfung							
	[dB]	2...0 ± 2 (aktiv)		3...0 ± 3 (aktiv)		3 ± 3 (aktiv)	
Durchgangsdämpfung							
	[dB]	3 ± 1,5		2...5 ± 1,5		3...5 ± 1,5	
Rückflusdämpfung							
Ausgang / Eingang	[dB]	> 10					
Allgemeine Daten							
Anschlüsse		F-Buchsen; DC-Konnektor: 5,5/2,1 mm für externes Netzteil					
LNB-Versorgungsspannung	[V]	15					
Stromaufnahme (Receiverspeisung)	[mA]	< 52					
Stromaufnahme (Speisung über Netzteil)	[mA]	200				320	
EMV		entspricht EN 500083-2					
Versorgungsspannung (externes Netzteil, Kaskade)	[V~ / Hz]	90 - 230					
Maximaler LNB Strom	[mA]	1500 (Standalone Betrieb)					
Schaltbefehle		13/18 V, 0/22 kHz, DiSEqC					
Umgebungstemperatur	[°C]	0...+50 (bei Betrieb mit Netzteil)					
Abmessungen (H x B x T)	[mm]	128 x 291 x 63		189 x 291 x 63		308 x 291 x 63	

*Im Frequenzbereich von 950 MHz und oberhalb von 2200 MHz können durch Bauteiltoleranzen erhöhte Werte auftreten.

ASTRO Bit GmbH

Olefant 1 - 3
D-51427 Bergisch Gladbach (Bensberg)

Telefon: 02204 / 405 - 0
Telefax: 02204 / 405 - 10
E-Mail: kontakt@astro-kom.de
www.astro-kom.de

Folgen sie uns auf



Version 11-2016

Neu • Neu • Neu • Neu • Neu • Neu • Neu • Neu