

Typ	SEV 108		SEV 208	
Bestellnummer	360 018		360 028	
EAN-Code	4026187120344		4026187120337	
Eingänge	4 x Sat-ZF Eingänge für Quattro LNB 1 x UHF / VHF Eingang für terrestrische Antenne		8 x Sat-ZF Eingänge für Quattro LNB 1 x UHF / VHF Eingang für terrestrische Antenne	
Ausgänge	4 x Sat-ZF Strangausgänge 1 x terrestrischer Strangausgang 1 x Legacy-Ausgang (Standardausgang für den Anschluss eines Receivers ohne Unicable-Unterstützung) 1 x Unicable-Ausgang für den Anschluss von bis zu 8 Receivern		8 x Sat-ZF Strangausgänge 1 x terrestrischer Strangausgang 2 x Legacy-Ausgang (Standardausgang für den Anschluss eines Receivers ohne Unicable-Unterstützung) 1 x Unicable-Ausgang für den Anschluss von bis zu 8 Receivern	
Frequenzbereich				
Satellit	[MHz]	950 - 2150		950 - 2150
Terrestrisch	[MHz]	47 - 862		47 - 862
Strangdämpfung				
Satellit (Unicable Ausgang)	[dB]	maximal 3		maximal 3
Terrestrisch	[dB]	maximal 3		maximal 3
Verstärkung				
Satellit	[dB]	10...20		maximal 10
Terrestrisch	[dB]	0		-15
Entkopplung				
Satellit-Satellit Ausgänge	[dB]	mindestens 30		
Satellit-Terrestrisch	[dB]	mindestens 35		
weitere Daten				
Ausgangspegel, AGC kontrolliert	[dB μ V]	93		
Kontrollprotokoll		DiSEqC erweitert nach CENELEC prEN50494		
Stromaufnahme	[VDC], [mA]	20, 380		19, 350
Gehäuse (B x H x T)	[mm]	ca. 139 x 19 x 203		ca. 196 x 47 x 163
zulässiger Temperaturbereich	[C°]	-20...+60		
Netzteil				
Eingangsspannung	[V AC], [Hz]	90 - 265, 50/60		
Ausgangsspannung	[VDC]	20		19
maximaler Strom	[mA]	600		940
kurzschlussfest		nein		ja